

# ◆ 초음파 증폭기 ◆

## Model : TD POCKET AMP

영국 Technology design사에서 만들어진 펄스 증폭기로, 최대 2쌍의 TOFD 및 CONVENTIONAL UT CABLE 연결이 가능하며, 종류는 20dB/ 30dB 두 가지로 나뉘어진다.

### 특징

- Battery Type : 9V(1×PP3)
- Battery 수명 : 75시간 이상
- 크 기 : 83 × 54 × 37mm
- 무 게 : 175g.



### 사양

#### 증 폭 기 사양

채널개수	4
Battery Type	9V(1×PP3)
입력임피던스	50 Ohms
Battery수명	75시간 이상
출력임피던스	50 Ohms
Connector	Lemo 00
감도(GAIN)	20dB(40dB 제작가능)
On/Off	버튼 Type
Noise Performanc e	1.2V/(Hz) ½(일반적)
LED	전원 공급 유무 기능
크기	83 × 54 × 37mm
무게	175g